

## CARACTERISTIQUES



<b>Modèles</b>	<b>EG4500</b>
Type	Monophasé
Régulation	AVR
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance maximale (VA)	4500
Puissance continue (VA)	4000
Courant continu	
Type Moteur HONDA	GX390
Refroidissement	Air
Allumage	Transistorisé
Alimentation	Carburateur
Démarrage	Lanceur
Longueur (mm)	681
Largeur (mm)	530
Hauteur (mm)	571
Poids à vide (Kg)	79,5
Capacité du réservoir (l)	24
Autonomie à la puissance continu	9h30
Niveau sonore - dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC)	81
Puissance acoustique -dB(A) (2000/14/EC,2005/88/EC)	97
Sécurité manque d'huile	1
Insonorisation	
Couplage	
Ajustement auto du régime moteur	
Chariot de transport	Option (Ref:06710Z22A40ZA)
Cordon de couplage	
Cordon charge batterie 12V	
Commande a distance	
Commande a distance sans fil	
Crochet de levage	